



**efuturo Wallbox tüüp 2 laadimiskaabliga, 3
faasi, kuni 11 kW, 16 A, 400 V, režiim 3, RFID
juurdepääsukontrolliga, ilma voolumõõtjata**

Tootenumber: 117.7511

EAN: 4042146864968

Soodushind: 1 154,50 € *



Kirjeldus

- Laadimisjaam paigaldamiseks seinale või konsoolile vastavalt IEC61851
- elektri- ja hübriidsõidukitele
- laadimiskaabliga tüüp 2 (IEC 62196-2)
- laadimisvõimsus kuni 11 kW
- 16 A (kolmefaasiline)
- 400 V
- Režiim 3
- Rikkevoolukaitselüliti RCD tüüp B
- ülekuumenemiskaitsega
- kaabli pikkus 5 m
- RFID juurdepääsukontroll
- praktiline hoidik tüüp 2 pistikule
- TÜV kontrollitud, CE ja RoHS sertifikaadiga

efuturo Wallbox on oma kompakte ehituse tõttu ruumisäästlik laadimisjaam elektri- ja hübriidsõidukitele. Integreeritud LED-kuvar teeb Wallboxi kasutamise lihtsaks ja näitab ülevaatlitult laadimisolekut või võimalikke veateateid. Wallbox on turvatud RCD tüüp B rikkevoolukaitselülitiga ja vastab seega kõrgeimatele ohutusstandarditele. Kvaliteetne plastkorpus tagab Wallboxi ohutu kasutamise välistingimustes. Ergonoomilise kujuga tüüp 2 laadispistiku ning 5-meetrise tegevusraadiusega kvaliteetse ja vastupidava kaabliga saab Wallboxi kiiresti ja lihtsalt ühendada elektri- ja hübriidsõidukiga. Integreeritud RFID-kaardilugeja välistab Wallboxi kasutamise kõrvaliste isikute poolt. Hoidke lihtsalt kaasasolevat RFID-kaarti Wallboxil. Laadimisprotsess aktiveeritakse alles pärast autentimist ja Wallbox alustab suhtlust sõidukiga. Kui te ei kasuta enam Wallboxi, siis võite panna tüüp 2 pistiku selleks ette nähtud hoidikusse, et vältida ülesõitmisest jms tingitud kahjustusi. Muutke efuturo Wallboxiga oma garaaži või klientide parkla isiklikuks elektri- ja hübriidsõidukite tankimiskohaks. Valikuline konsool annab teie Wallboxile lisaväärtust. efuturo Wallboxiga saab laadimisega oluliselt vähendada. Kui Renault Zoe laadimistsükkel kodusest pistikupesast (2,3 kW) kestab ca 25 tundi, siis 3,7 kW Wallboxi korral võtab see vaid ca 16 tundi ja 11 kW puhul ainult 4,5 tundi. 22 kW Wallboxiga toimub see kuni 10 korda kiiremini ja laadimisaaeg lüheneb umbes 2,5 tunnini. Tuletame meelde, et meie kodused pistikupesad ei ole kavandatud selliste elektrikoguste jaoks, mida on vaja elektri- ja hübriidsõidukite laadimiseks. Kuigi sõidukite laadimine nende pistikupesade kaudu on võimalik, tuleks seda kasutada ainult hädaolukorras. Lihtne efuturo Wallboxi paigaldamine säästab teid ebameeldiva üllatuse eest, kui saate arve oma elektrikult. Teie elektrik tunneb hästi sisseehitatud komponente. Eriti kallis RCD tüüp B rikkevoolukaitselüliti on efuturo Wallboxi juba integreeritud. See tagab teie suurima turvalisuse ja elektrik ei pea paigaldama välisesse lülituskappi täiendavat kaitselüliti. Kahjuks ei saa meie 11 kW või 22 kW efuturo Wallboxidele nende väikese korpuse tõttu voolumõõttjat integreerida. Selleks pakume täiendavat voolumõõttjat. Elektrik saab selle lülituskapis lihtsalt DIN-siinile monteerida ja ühendada Wallboxi ette. Saate voolutarvet lugeda MID-taardeldud voolumõõttjalt. See võimaldab teil jälgida voolutarbimist. Üürileandjad saavad MID-taardeldud voolumõõttjaga arvutada üürnike voolutarbimist.

Omadused

DC lekkevoolu tuvastus:	Ja
Juurdepääsukaitse:	koos
Kaabli pikkus m:	5 meetrit
Kaabli ristlõige mm²:	5* 2.5 mm² + 1* 0.5 mm²
Kaabli värv:	must
Kaablivorm:	sirge
Kaitseklass:	IP 55
Kaitseade:	RCD Tüüp B
Kommunikatsioon:	(IEC 61851): Mode 3
Korpuse mõõtmed (KxLxS):	199 x 326 x 132 mm
Laadimisrežiim:	Režiim 3
Laadimisvõimsus:	kuni 11 kW
Mudel efuturo:	efuturo Wallbox tüüp 2 laadimiskaabliga, 3 faasi, kuni 11 kW, 16 A, 400 V, režiim 3, RFID juurdepääsukontrolliga, ilma voolumõõttjata
Norm:	IEC 61851
Paigaldusvõimalused:	Paigaldus seinale või paigalduskonsoolile
Pakendi kõrgus mm:	275
Pakendi laius mm:	405
Pakendi pikkus mm:	395
Pinge:	400 V DC
RFID:	Ja
Sertifitseerimine:	TÜV, CE, RoHS
Sõidukipoolne pistik:	Tüüp 2
Töötemperatuur:	- 40 kuni + 45°C
Voolumõõttja:	Ei
Voolutugevus A:	max 16 amprit (3-faasiline)
laiendatav paigalduskonsooliga:	Ja
värv:	must
Ühendustsükkel:	kuni 10 000

