



efuturo Wallbox tüüp 2 pistikupesaga, 3 faasi, kuni 11 kW, 16 A, 400 V, režiim 3, ilma RFID juurdepääsukontrollita, ilma voolumõõtjata

Tootenumber: 117.7514

EAN: 4042146864999

Soodushind: 1 131,50 € *

Kirjeldus

- Laadimisjaam paigaldamiseks seinale või konsoolile vastavalt IEC61851
- elektri- ja hübriidsõidukitele
- pistikupesaga tüüp 2 (IEC 62196-2)
- laadimisvõimsus kuni 11 kW
- 16 A (kolmefaasiline)
- 400 V
- Režiim 3
- Rikkevoolukaitselüliti RCD tüüp B
- ülekuumenemiskaitsega
- TÜV kontrollitud, CE ja RoHS sertifikaadiga

efuturo Wallbox on oma kompaktsed ehituse tõttu ruumisäästlik laadimisjaam elektri- ja hübriidsõidukitele. Integreeritud LED-kuvar teeb Wallboxi kasutamise lihtsaks ja näitab ülevaatliselt laadimisolekut või võimalikke veateateid. Wallbox on turvatud RCD tüüp B rikkevoolukaitselülitiga ja vastab seega kõrgeimatele ohutusstandarditele. Kvaliteetne plastkorpus tagab Wallboxi ohutu kasutamise välitingimustes. Integreeritud tüüp 2 pistikupesaga ühendab Wallboxi ja teie elektri- või hübriidsõiduki kiiresti ja lihtsalt teie isikliku tüüp 2 laadimiskaabliga. Pärast lühidat kommunikatsiooni Wallboxi ja sõiduki vahel algab autoaku laadimine ilma juurdepääsukontrollita. Muutke efuturo Wallboxiga oma garaaži või klientide parkla isiklikuks elektri- ja hübriidsõidukite tankimiskohaks. Valikuline konsool annab teie Wallboxile lisaväärtust. efuturo Wallboxiga saab laadimisaja oluliselt vähendada. Kui Renault Zoe laadimisüksusel kodusest pistikupesast (2,3 kW) kestab ca 25 tundi, siis 3,7 kW Wallboxi korral võtab see vaid ca 16 tundi ja 11 kW puhul ainult 4,5 tundi. 22 kW Wallboxiga toimub see kuni 10 korda kiiremini ja laadimisajaga lüheneb umbes 2,5 tunnini. Tuletame meelde, et meie kodused pistikupesad ei ole kavandatud selliste elektrikoguste jaoks, mida on vaja elektri- ja hübriidsõidukite laadimiseks. Kuigi sõidukite laadimine nende pistikupesade kaudu on võimalik, tuleks seda kasutada ainult hädaolukorras. Lihtne efuturo Wallboxi paigaldamine säästab teid ebameeldiva üllatuse eest, kui saate arve oma elektrikult. Teie elektrik tunneb hästi sisseehitatud komponente. Eriti kallis RCD tüüp B rikkevoolukaitselüliti on efuturo Wallboxi juba integreeritud. See tagab teile suurima turvalisuse ja elektrik ei pea paigaldama välisesse lülituskappi täiendavat kaitselüliti. Kahjuks ei saa meie 11 kW või 22 kW efuturo Wallboxidele nende väikese korpuse tõttu voolumõõtit integreerida. Selleks pakume täiendavat voolumõõtit. Elektrik saab selle lülituskapis lihtsalt DIN-siinile monteerida ja ühendada Wallboxi ette. Saate voolutarvet lugeda MID-taardeldud voolumõõlt. See võimaldab teil jälgida voolutarbimist. Üürileandjad saavad MID-taardeldud voolumõõtiga arvutada üürnike voolutarbimist.

Omadused

DC lekkevoolu tuvastus:	Ja
Juurdepääsukaits:	ilma
Kaitseklass:	IP 55
Kaitseade:	RCD Tüüp B
Kommunikatsioon:	(IEC 61851): Mode 3
Korpuse mõõtmed (KxLxS):	199 x 326 x 132 mm
Laadimisjaamapoolne pistik:	Tüüp 2
Laadimisrežiim:	Režiim 3
Laadimisvõimsus:	kuni 11 kW
Mudel efuturo:	efuturo Wallbox tüüp 2 pistikupesaga, 3 faasi, kuni 11 kW, 16 A, 400 V, režiim 3, ilma RFID juurdepääsukontrollita, ilma voolumõõjtata
Norm:	IEC 61851
Paigaldusvõimalused:	Paigaldus seinale või paigalduskonsoolile
Pakendi kõrgus mm:	195
Pakendi laius mm:	275
Pakendi pikkus mm:	400
Pinge:	400 V DC
RFID:	Ei
Sertifitseerimine:	TÜV, CE, RoHS
Töötemperatuur:	- 40 kuni + 45°C
Voolumõõjtaja:	Ei
Voolutugevus A:	max 16 amprit (3-faasiline)
laiendatav paigalduskonsooliga:	Ja
värv:	must
Ühendustükk:	kuni 10 000

