



**efuturo Wallbox tüüp 2 pistikupesaga, 1 faas,
kuni 3,7 kW, 16 A, 230 V, režiim 3, ilma RFID
juurdepääsukontrollita, voolumõõtjaga**

Tootenumber: 117.7538

EAN: 4042146865101

Soodushind: 1 039,00 € *

Kirjeldus

- Laadimisjaam paigaldamiseks seinale või konsoolile vastavalt IEC61851
- elektri- ja hübriidsõidukitele
- pistikupesaga tüüp 2 (IEC 62196-2)
- laadimisvõimsus kuni 3,7 kW
- kuni 16 A (ühefaasiline)
- 230 V
- Režiim 3
- Rikkevoolukaitselüliti RCD tüüp B
- MID voolumõõtja
- ülekuumenemiskaitsega
- TÜV kontrollitud, CE ja RoHS sertifikaadiga

efuturo Wallbox on oma kompaktse ehituse tõttu ruumisäästlik laadimisjaam elektri- ja hübriidsõidukitele. Integreeritud LED-kuvar teeb Wallboxi kasutamise lihtsaks ja näitab ülevaatliselt laadimisolekut või võimalikke veateateid. Wallbox on turvatud RCD tüüp B rikkevoolukaitselülitiga ja vastab seega kõrgeimatele ohutusstandarditele. Kvaliteetne plastkorpus tagab Wallboxi ohutu kasutamise välitingimustes. Integreeritud tüüp 2 pistikupesaga ühendab Wallboxi ja teie elektri- või hübriidsõiduki kiiresti ja lihtsalt teie isikliku tüüp 2 laadimiskaabliga. Pärast lühidat kommunikatsiooni Wallboxi ja sõiduki vahel algab autoaku laadimine ilma juurdepääsukontrollita. Voolutarvet saab lugeda sisseehitatud voolumõõtjalt. See võimaldab teil jälgida voolutarbimist. Üürileandjad saavad MID-taadeldud voolumõõtjaga arvutada üürnike voolutarbimist. Muutke efuturo Wallboxiga oma garaaži või klientide parkla isiklikuks elektri- ja hübriidsõidukite tankimiskohaks. Valikuline konsool annab teie Wallboxile lisaväärtust. efuturo Wallboxiga saab laadimisaega oluliselt vähendada. Kui Renault Zoe laadimistsükkel kodusest pistikupesast (2,3 kW) kestab ca 25 tundi, siis 3,7 kW Wallboxi korral võtab see vaid ca 16 tundi ja 11 kW puhul ainult 4,5 tundi. 22 kW Wallboxiga toimub see kuni 10 korda kiiremini ja laadimisaeg lüheneb umbes 2,5 tunnini. Tuletame meelde, et meie kodused pistikupesad ei ole kavandatud selliste elektrikoguste jaoks, mida on vaja elektri- ja hübriidsõidukite laadimiseks. Kuigi sõidukite laadimine nende pistikupesade kaudu on võimalik, tuleks seda kasutada ainult hädaolukorras. Lihtne efuturo Wallboxi paigaldamine säästab teid ebameeldiva üllatuse eest, kui saate arve oma elektrikult. Teie elektrik tunneb hästi sisseehitatud komponente. Eriti kallis RCD tüüp B rikkevoolukaitselüliti on efuturo Wallboxi juba integreeritud. See tagab teie suurima turvalisuse ja elektrik ei pea paigaldama välisesse lülituskappi täiendavat kaitselüliti.

Omadused

DC lekkevoolu tuvastus:	Ja
Juurdepääsukaitse:	ilma
Kaitseklass:	IP 55
Kaitseseade:	RCD Tüüp B
Kommunikatsioon:	(IEC 61851): Mode 3
Korpuse mõõtmed (KxLxS):	199 x 326 x 132 mm
Laadimisjaamapoolne pistik:	Tüüp 2
Laadimisrežiim:	Režiim 3
Laadimisvõimsus:	kuni 3,7 kW
Mudel efuturo:	efuturo Wallbox tüüp 2 pistikupesaga, 1 faas, kuni 3,7 kW, 16 A, 230 V, režiim 3, ilma RFID juurdepääsukontrollita, voolumõõtjaga
Norm:	IEC 61851
Paigaldusvõimalused:	Paigaldus seinale või paigalduskonsoolile
Pakendi kõrgus mm:	195
Pakendi laius mm:	275
Pakendi pikkus mm:	400
Pinge:	230 V AC
RFID:	Ei
Sertifitseerimine:	TÜV, CE, RoHS
Töötemperatuur:	- 40 kuni + 45°C
Voolumõõtja:	Ja
Voolutugevus A:	max 16 amprit (1-faasiline)
laiendatav paigalduskonsooliga:	Ja
värv:	must
Ühendustsükkel:	kuni 10 000

