

## Wallbox efuturo cu priză tip 2, 1 fază, până la 3,7 kW, 16 A, 230 V, mod 3, fără control al accesului RFID, cu contor electric

Nr. articol: 117.7538  
EAN: 4042146865101  
Preț special: 1.039,00 € \*

### Descriere

- Stație de încărcare ce poate fi montată pe perete sau pe coloană, conform IEC61851
- pentru vehicule electrice și hibride
- cu priză tip 2 (IEC 62196-2)
- capacitate de încărcare de până la 3,7 kW
- până la 16 A (monofazat)
- 230 V
- mod 3
- Întrerupător curent rezidual RCD tip B
- Control electric MID
- cu protecție împotriva supraîncălzirii
- Testat TÜV, certificat CE și RoHS

Echipamentul Wallbox efuturo se caracterizează prin modul său de proiectare său compact, drept o stație de încărcare ce generează economie de spațiu, pentru vehiculele electrice și hibride. Afajul LED integrat facilitează operarea echipamentului Wallbox și oferă informații privind starea de încărcare sau posibilele mesaje de eroare, dintr-o privire. Echipamentul Wallbox este protejat de un întrerupător de curent rezidual RCD tip B și, astfel, îndeplinește cele mai înalte standarde de siguranță. Carcasa din plastic de înaltă calitate este adecvată pentru funcționarea în siguranță a echipamentului efuturo Wallbox în mediul exterior. Priza integrată de Tip 2 conectează Wallbox și vehiculul dumneavoastră electric sau hibrid rapid și ușor cu ajutorul cablului dumneavoastră personal de încărcare Tip 2. După o scurtă comunicare între Wallbox și vehicul, poate începe procesul de încărcare a bateriei vehiculului, fără control al accesului. Consumul de energie electrică poate fi citit de pe contorul electric încorporat. Acest lucru vă permite să monitorizați consumul de energie electrică. Cei care închiriază echipamentul pot folosi contorul electric calibrat MID pentru a factura beneficiarii, pe baza consumului aferent încărcării. Transformați garajul sau parcare pentru clienți într-o stație de alimentare personală pentru vehiculele dumneavoastră electrice și hibride cu efuturo Wallbox. Coloana opțională vă poate ajuta, de asemenea, să profitați din plin de echipamentul Wallbox. Cu ajutorul echipamentului efuturo Wallbox, este posibilă reducerea semnificativă a timpului de încărcare. În timp ce ciclul de încărcare pentru un Renault Zoe la o priză casnică (2,3 kW) durează aproximativ 25 de ore, este nevoie de aproximativ 16 ore pentru un echipament Wallbox de 3,7 kW, respectiv de 4,5 ore de încărcare pentru un echipament Wallbox de 11 kW. Încărcarea este de până la 10 ori mai rapidă cu un echipament Wallbox de 22 kW, timpul de încărcare fiind redus la aproximativ 2,5 ore. Trebuie menționat aici faptul că prizele noastre standard de uz casnic nu sunt proiectate să suporte cantitatea de energie electrică necesară pentru încărcarea vehiculelor electrice și hibride. Deci este posibilă încărcarea vehiculelor cu ajutorul prizelor, această variantă ar trebui interpretată doar ca fiind o soluție în cazuri urgente. Structura simplă a efuturo Wallbox vă scutește de o surpriză neplăcută atunci când vine factura de la furnizorul de electricitate. Electricianul dumneavoastră este extrem de familiarizat cu componentele instalate. Întrerupătorul de curent rezidual RCD de tip B extrem de costisitor este deja integrat în efuturo Wallbox. Acesta vă garantează cel mai înalt nivel de siguranță, iar întrerupătorul nu trebuie să fie instalat de către un specialist în dulapul de comandă extern.

### proprietăți

|   |  |
|---|--|
| <b>Certificare:</b>                         | TÜV, CE, RoHS  |
| <b>Cicluri de conexiune:</b>                | până la 10.000   |
| <b>Clasă de protecție:</b>                  | IP 55  |
| <b>Clasă energetică A:</b>                  | max. 16 de amperi (1 fază)   |
| <b>Comunicare:</b>                          | (IEC 61851): Mode 3  |
| <b>Control electric:</b>                    | Da   |
| <b>Detectare curent defect CC:</b>          | Da   |
| <b>Dimensiuni carcasă (lxlxA):</b>          | 199 x 326 x 132 mm   |
| <b>Echipament de protecție:</b>             | RCD Tip B  |
| <b>Lungime ambalaj mm:</b>                  | 400  |
| <b>Lățime ambalaj mm:</b>                   | 275  |
| <b>Mod de încărcare:</b>                    | mod 3  |
| <b>Model efuturo:</b>                       | Wallbox efuturo cu priză tip 2, 1 fază, până la 3,7 kW, 16 A, 230 V, mod 3, fără control al accesului RFID, cu contor electric |
| <b>Mufă pe partea stației de încărcare:</b> | Tip 2  |
| <b>Norma:</b>                               | IEC 61851  |
| <b>Performanță încărcare:</b>               | până la 3,7 kW   |
| <b>Posibilități de montare:</b>             | Montare pe perete sau pe o coloană   |
| <b>Protecție acces:</b>                     | fără   |
| <b>RFID:</b>                                | Nu   |
| <b>Tensiune:</b>                            | 230 V AC   |
| <b>culoare:</b>                             | negru  |
| <b>extensibil cu ajutorul unei coloane:</b> | Da   |
| <b>temperatură de regim:</b>                | - 40° până la + 45°C   |
| <b>Înălțime ambalaj mm:</b>                 | 195  |

