

efuturo elektriciteitsmeter voor DIN-rail, MID-geijkt, 1 fase, 3,7 of 7,4 kW

Artikelnr.: 117.7931
EAN: 4042146865316
Speciale prijs: € 54,50 *



Beschrijving

- MID-geijkt
- LCD display
- Montage op DIN-rail
- Pulsuitgang
- Voor alle efuturo Wallboxen met 3,7 kW of 7,4 kW vermogen

Deze elektriciteitsmeter is geschikt voor inbouw in onze enkelfase efuturo Wallboxen met 3,7 kW of 7,4 kW vermogen. De meter wordt op de DIN-rail in de Wallbox gemonteerd en is nodig voor het berekenen van het stroomverbruik bij het laden van uw elektrisch of hybridevoertuig. Door de MID-ijking is de elektriciteitsmeter goedgekeurd voor het afrekenen van het verbruik.

Eigenschappen

Bedrijfstemperatuur:	- 25° tot + 55°C
Displaymodus:	LCD
Frequentie:	50
IJking:	MID
LED:	1 knipperend / pulserend
Model efuturo:	efuturo elektriciteitsmeter voor DIN-rail, MID-geijkt, 1 fase, 3,7 of 7,4 kW
Nauwkeurigheidsklasse:	B
Pooltype:	1 fase
Pulsuitgang:	1000 pulsen/kWh
Stroom:	0,25 - 5 (40) A
Stroomvoorzorging:	230 V
Verpakkingsbreedte mm:	71
Verpakkingshoogte mm:	24
Verpakkingslengte mm:	109

