



efuturo elektriciteitsmeter voor DIN-rail, MID-geijkt, 3 fasen, 11 of 22 kW

Artikelnr.: 117.7933
 EAN: 4042146865323
 Speciale prijs: € 151,00 *

Beschrijving

- MID-geijkt
- LCD display
- Montage op DIN-rail
- Pulsuitgang
- Voor alle efuturo Wallboxen met 11 kW of 22 kW vermogen

In onze efuturo Wallboxen met 11 kW, resp. 22 kW kan door de zeer geringe grootte van de behuizing van de Wallbox helaas geen elektriciteitsmeter worden geïntegreerd. Hiervoor bieden wij een extra elektriciteitsmeter. Deze kan door een elektromonteur eenvoudig in de schakelkast op een DIN-rail worden gemonteerd en worden voorgeschakeld voor de Wallbox.. Via de ingebouwde elektriciteitsmeter kan het stroomverbruik worden afgelezen. Zo kunt u uw stroomverbruik in de gaten houden. Verhuurders kunnen via de MID-geijkte elektriciteitsmeter het laadstroomverbruik met hun huurders afrekenen.

Eigenschappen

Bedrijfstemperatuur:	- 25° tot + 55°C
Displaymodus:	LCD
Frequentie:	50
IJking:	MID
LED:	1 knipperend / pulserend
Model efuturo:	efuturo elektriciteitsmeter voor DIN-rail, MID-geijkt, 3 fasen, 11 of 22 kW
Nauwkeurigheidsklasse:	B
Pooltype:	3 fase
Pulsuitgang:	1000 pulsen/kWh
Stroom:	0,25-5 (30) A, 0,25-5 (32) A, 0,25-5 (40) A, 0,25-5 (45) A, 0,25-5 (50) A, 0,25-5 (80) A
Stroomverzorging:	3 x 230 V / 400 V
Verpakkingsbreedte mm:	96
Verpakkingshoogte mm:	76
Verpakkingslengte mm:	122

