

efuturo Wallbox, Tip 2 prizli, 1 faz, 3,7 kW'a kadar, 16 A, 230 V, Mod 3, RFID erişim kontrolsüz elektrik sayaçsız

Ürün No.: 117.7539
EAN: 4042146865118
Özel Fiyat: 1.016,50 € *

Açıklama

- IEC61851 uyarınca duvara veya sütuna montaj için şarj istasyonu
- elektrikli ve hibrit araçlar için
- Tip 2 prizli (IEC 62196-2)
- 3,7 kW şarj gücüne kadar
- 16 A'ya kadar (tek fazlı)
- 230 V
- Mod 3
- Tip B RCD devre kesici
- aşırı ısınma korumalı
- TÜV testi yapılmıştır, CE ve RoHS sertifikalı

efuturo Wallbox, elektrikli ve hibrit araçlar için yer tasarrufu sağlayan şarj istasyonu olarak kompakt tasarımıyla öne çıkar. Entegre LED gösterge sayesinde Wallbox kolayca kullanılabilir ve bir bakışta şarj durumu veya olası hata mesajları hakkında bilgi verir. Wallbox, bir Tip B RCD devre kesici ile emniyete alınmıştır ve bu sayede en yüksek güvenlik standartlarını karşılar. Yüksek kaliteli plastik gövde, efuturo Wallbox'un dış alanda çalıştırılması için uygundur. Entegre Tip 2 priz, kişisel Tip 2 şarj kablosuyla Wallbox ve elektrikli veya hibrit aracınızı hızlı ve basit bir şekilde bağlar. Wallbox ve aracın kısa bir iletişiminden sonra, erişim kontrolsüz araç aküsünün şarjı başlar. Garajınızı veya çocuk parkınızı, efuturo Wallbox ile elektrikli ve hibrit aracınızın kişisel benzin istasyonuna dönüştürün. Opsiyonel olarak temin edilebilen direk, Wallbox'unuza ekstra değer katar. efuturo Wallbox ile şarj süresini belirgin şekilde kısaltmak mümkündür. Bir Renault Zoe için bir ev prizinden bir şarj çevrimi (2,3 kW) sırasında yaklaşık 25 saat gerekirken, bir 3,7 kW Wallbox'ta sadece yaklaşık 16 saat ve 11 kW Wallbox'ta sadece 4,5 saat gereklidir. Bir 22 kW Wallbox ile 10 kadar daha hızlı gerçekleşir, şarj süresi yaklaşık 2,5 saate kısılır. Bu sırada, evde kullanıma uygun prizlerimizin elektrikli ve hibrit araçları şarj etmek için tasarlanmamış olduğuna dikkat edilmelidir. Buna rağmen araçlar prizlerden şarj edilebilir, fakat bunun sadece acil durum çözümü olarak değerlendirilmesi gerekir. efuturo Wallbox'un basit yapısı, elektrikçinizin hesaplama yaparken can sıkıcı sürprizlerle karşılaşmanızı önler. Elektrikçiniz, takılan bileşenleri mutlaka bilir. Son derece pahalı RCD Tip P devre kesici, efuturo Wallbox'a entegre edilmiştir. Bu sayede en yüksek güvenlik garantisi edilir ve devre kesicinin ayrıca bir uzman tarafından harici kontrol panosuna takılması gerekmez.

Özellikler

Amperaj A:	maks. 16 Amper (1 fazlı)
DC kaçak akım algılaması:	Evet
Elektrik sayacı:	Hayır
Erişim koruması:	hariç
Eşleştirme çevrimleri:	10.000'e kadar
Gerilim:	230 V AC
Gövde boyutu (YxGxD):	199 x 326 x 132 mm
Koruma sınıfı:	IP 55
Koruma tertibatı:	RCD Tip B
Montaj olanakları:	Duvar veya direğe montaj
Norm:	IEC 61851
Paket genişliği mm:	275
Paket uzunluğu mm:	400
Paket yüksekliği mm:	195
RFID:	Hayır
Renk:	siyah
Sertifikalandırma:	TÜV, CE, RoHS
direkle genişletilebilir:	Evet
efuturo modeli:	efuturo Wallbox, Tip 2 prizli, 1 faz, 3,7 kW'a kadar, 16 A, 230 V, Mod 3, RFID erişim kontrolsüz elektrik sayaçsız
Çalışma sıcaklığı:	- 40° ila + 45°C
İletişim:	(IEC 61851): Mode 3
İstasyon tarafındaki fiş:	Tip 2
Şarj gücü:	3,7 kW'a kadar
Şarj modu:	Mod 3

