



**efuturo Wallbox, Tip 2 şarj kablolu, 1 faz, 7,4
kW'a kadar, 32 A, 230 V, Mod 3, RFID erişim
kontrollü, elektrik sayaçlı**

Ürün No.: 117.7571
EAN: 4042146865125
Özel Fiyat: 1.120,50 € *



Açıklama

- IEC61851 uyarınca duvara veya sütuna montaj için şarj istasyonu
- elektrikli ve hibrit araçlar için
- Tip 2 şarj kablolü (IEC 62196-2)
- 7,4 kW şarj gücüne kadar
- 32 A (tek fazlı)
- 230 V
- Mod 3
- Tip B RCD devre kesici
- aşırı ısınma korumalı
- 5 metre kablo uzunluğu
- RFID erişim kontrollü
- MID elektrik sayacı
- Tip 2 fiş için pratik tutucu
- TÜV testi yapılmıştır, CE ve RoHS sertifikalı

efuturo Wallbox, elektrikli ve hibrit araçlar için yer tasarrufu sağlayan şarj istasyonu olarak kompakt tasarımıyla öne çıkar. Entegre LED gösterge sayesinde Wallbox kolayca kullanılabilir ve bir bakışta şarj durumu veya olası hata mesajları hakkında bilgi verir. Wallbox, bir Tip B RCD devre kesici ile emniyete alınmıştır ve bu sayede en yüksek güvenlik standartlarını karşılar. Yüksek kaliteli plastik gövde, efuturo Wallbox'un dış alanda çalıştırılması için uygundur. Ergonomik formülü Tip 2 şarj fişi ve 5 metrelik işlem yarıçapına sahip yüksek kaliteli ve uzun ömürlü kablo, Wallbox'u hızlı ve basit bir şekilde elektrikli veya hibrit aracınıza bağlar. Entegre RFID kart okuyucu, Wallbox'un yetkisiz kişiler tarafından kullanılmasını önler. Birlikte verilen RFID kartı Wallbox'a doğru tutmanız yeterlidir. Şarj işlemi, ancak bu doğrulamadan sonra devreye sokulur, Wallbox, aracınızla iletişime başlar. Takılan elektrik sayacı ile elektrik tüketimi okunabilir. Bu sayede elektrik tüketiminizi gözlemleyebilirsiniz. Ev sahipleri, MID kalibrasyonlu elektrik sayacı ile kiracılarının şarj akımı tüketimini hesaplayabilir. Wallbox'u kullanmayacaksanız, üzerine basma, vb. nedeniyle fişin zarar görmesini önlemek için, Tip 2 fişi bunun için öngörülen tutucuya düzenli şekilde yerleştirebilirsiniz. Garajınızı veya çocuk parkınızı, efuturo Wallbox ile elektrikli ve hibrit aracınızın kişisel benzin istasyonuna dönüştürün. Opsiyonel olarak temin edilebilen direk, Wallbox'unuza ekstra değer katar. efuturo Wallbox ile şarj süresini belirgin şekilde kısaltmak mümkündür. Bir Renault Zoe için bir ev prizinden bir şarj çevrimi (2,3 kW) sırasında yaklaşık 25 saat gerekirken, bir 3,7 kW Wallbox'ta sadece yaklaşık 16 saat ve 11 kW Wallbox'ta sadece 4,5 saat gereklidir. Bir 22 kW Wallbox ile 10 kadar daha hızlı gerçekleşir, şarj süresi yaklaşık 2,5 saate kısalmır. Bu sırada, evde kullanıma uygun prizlerimizin elektrikli ve hibrit araçları şarj etmek için tasarlanmamış olduğuna dikkat edilmelidir. Buna rağmen araçlar prizlerden şarj edilebilir, fakat bunun sadece acil durum çözümü olarak değerlendirilmesi gerekir. efuturo Wallbox'un basit yapısı, elektrikçinizin hesaplama yaparken can sıkıcı sürprizlerle karşılaşmanızı önler. Elektrikçiniz, takılan bileşenleri mutlaka bilir. Son derece pahalı RCD Tip P devre kesici, efuturo Wallbox'a entegre edilmiştir. Bu sayede en yüksek güvenlik garantisi edilir ve devre kesicinin ayrıca bir uzman tarafından harici kontrol panosuna takılması gerekmez.

Özellikler

Amperaj A:	maks. 32 Amper (1 fazlı)
Araç tarafındaki fiş:	Tip 2
DC kaçak akım algılaması:	Evet
Elektrik sayacı:	Evet
Erişim koruması:	şununla
Eşleştirme çevrimleri:	10.000'e kadar
Gerilim:	230 V AC
Gövde boyutu (YxGxD):	199 x 326 x 132 mm
Kablo kesiti, mm²:	3* 6.0 mm² + 1* 0.5 mm²
Kablo rengi:	siyah
Kablo uzunluğu, m:	5 metre
Kablo şekli:	düz
Koruma sınıfı:	IP 55
Koruma tertibatı:	RCD Tip B
Montaj olanakları:	Duvar veya direğe montaj
Norm:	IEC 61851
Paket genişliği mm:	406
Paket uzunluğu mm:	409
Paket yüksekliği mm:	265
RFID:	Evet
Renk:	siyah
Sertifikalandırma:	TÜV, CE, RoHS
direkle genişletilebilir:	Evet
efuturo modeli:	efuturo Wallbox, Tip 2 şarj kablolü, 1 faz, 7,4 kW'a kadar, 32 A, 230 V, Mod 3, RFID erişim kontrollü, elektrik sayaçlı
Çalışma sıcaklığı:	- 40° ila + 45°C
İletişim:	(IEC 61851): Mode 3
Şarj gücü:	7,4 kW'a kadar
Şarj modu:	Mod 3